

Amplificator final
10/4 CC
0532 00

GIRA

Amplificator final cu puterea de ieșire 10 W, pentru amplificarea semnalului audio al actuatorului audio 4x. Amplificatorul final se conectează la ieșirea actuatorului audio. La ieșirea amplificatorului final se conectează un difuzor corespunzător.

Tensiunea de lucru pentru amplificatorul final este pusă la dispoziție de actuatorul audio 4x.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.com
www.gira.com

Date tehnice

Tensiunea de lucru:	22 - 26 V
Puterea de ieșire:	10 W la sarcină de 4 Ohm
Tensiunea de intrare:	0.7 V / 5 V max. (în funcție de poziția comutatorului S de pe partea posterioară)
Impedanța de intrare:	47 kOhm
Caracteristica de frecvență:	45-20.000 Hz
Consumul de curent:	0,77 A
Conexiune:	Conectorul multiplu cu 7 contacte, detașabil
Tensiunea de reglare:	0 - 10 V CC
Dimensiuni:	L x l x H 63 x 54 x 55 mm Aparat AMS cu 3 UP

GIRA

Montarea și conectarea

Amplificatorul final se cuplează pe o șină profilată.

Conectați amplificatorul final conform tabelului:

Clema	
1 "+24 V CC"	Tensiunea de lucru: + 24 V
2 "COM"	Tensiunea de lucru: Masa (GND)
3 "+ Speaker"	Difuzor: +
4 "- Speaker"	Difuzor: -
5 "+ Audio input"	+ semnal
6 "COM"	Semnal, respectiv reglarea intrării: Masa (GND)
7 "+ Control input"	+ Reglarea intrării 0 - 10 V
S	Comutator pentru reglarea amplificării 0,7 V / 5 V



**Comutatorul pentru reglarea
amplificării**

În cazul conectării amplificatorului final la
actuatorul audio 4x, comutatorul trebuie să fie
pe 5 V.

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare
poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul
nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

