

Končni ojačevalnik z 10 W izhodne moči za ojačenje avdio signalov 4-kratnega avdio aktuatorja. Končni ojačevalnik je priključen na izhod avdio aktuatorja. Na izhod končnega ojačevalnika je priključen ustrezen zvočnik. Napajalno napetost za končni ojačevalnik zagotavlja 4-kratni avdio aktuator.

Končni ojačevalnik
10/4 DC
0532 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA

Tehnični podatki

Obratovalna napetost:	22 - 26 V
Izhodna moč:	10 W pri bremenu 4 ohme
Vhodna napetost:	največ 0,7 V / 5 V (odvisno od položaja stikala S na zadnji strani)
Vhodna impedanca:	47 kohm
Frekvenčna karakteristika:	45-20.000 Hz
Tokovna poraba:	0,77 A
Priključitev:	7 -polna priključna letvica, snemljiva
Regulacijska napetost:	0 - 10 V DC
Dimenzije:	D x Š x G 63 x 54 x 55 mm DIN ohišje s 3 TE

Montaža in priključitev

Končni ojačevalnik se namesti na tračnico.
Končni ojačevalnik priključite v skladu
z razpredelnico:

Sponka	
1 "+24 V DC"	Obratovalna napetost: + 24 V
2 "COM"	Obratovalna napetost: masa (GND)
3 "+ Speaker"	Zvočnik: +
4 "- Speaker"	Zvočnik: -
5 "+ Audio input"	+ signal
6 "COM"	Signal oz. regulacijski vhod: masa (GND)
7 "+ Control input"	+ regulacijski vhod 0 - 10 V
S	Stikalo za nastavitev ojačenja 0,7 V / 5 V

**Stikalo za nastavitev ojačenja**

V primeru priključitve končnega ojačevalnika na 4-kratni avdio aktuator mora biti stikalo nastavljeno na 5 V.

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko
določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim
opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

