

10/4 DC kraftmagnari
0532 00

GIRA

Kraftmagnari með 10 W útgangsafl til þess að magna hljóðmerki frá fjögurra rása hljóðliða. Kraftmagnarinn er tengdur við útgang á hljóðliðanum. Við útgang kraftmagnarans er tengdur samsvarandi hátalari.

Fjögurra rása hljóðliðinn sér kraftmagnaranum fyrir rekstrarspennu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Sími +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

Tæknilýsing

Rekstrarspenna:	22 - 26 V
Útgangsafl:	10 W við 4 Ohm álag
Inngangsspenna:	0,7 V / 5 V hám. (allt eftir stöðu rofa S á bakhliðinni)
Inngangs-samviðnám:	47 kOhm
Tíðnisvörun:	45-20.000 Hz
Straumnotkun:	0,77 A
Tenging:	7 póla tengiblokk, hægt að taka af
Stýrispenna:	0 - 10 V DC
Mál:	L x B x D 63 x 54 x 55 mm DIN-skinna með 3 breiddareiningum

GIRA

Uppsetning og tenging

Kraftmagnarinn er festur á DIN-skinnu.
Tengið kraftmagnarann samkvæmt töflunni:

Tengiklemma	
1 "+24 V DC"	Rekstrarspenna: + 24 V
2 "COM"	Rekstrarspenna: Jörð (GND)
3 "+ Speaker"	Hátalari: +
4 "- Speaker"	Hátalari: -
5 "+ Audio input"	+ Merki
6 "COM"	Merki eða stjórninngangur: Jörð (GND)
7 "+ Control input"	+ Stjórninngangur 0 - 10 V
S	Rofi til að stilla mögnun 0,7 V / 5 V

Rofi til að stilla mögnun

Þegar kraftmagnarinn er tengdur við fjögurra rása hljóðliðann verður rofinn að vera stilltur á 5 V.

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

