

Slutforstærker 10/4 DC
0532 00

GIRA

Slutforstærker med 10 W udgangseffekt til forstærkning af audiosignalet fra den 4-dobbelte audioaktuator. Slutforstærkeren sluttes til en udgang på audioaktuatoren. På slutforstærkerens udgang tilsluttes en passende højtaler.

Driftsspændingen til slutforstærkeren leveres af den 4-dobbelte audioaktuator.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tlf. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

Tekniske data

Driftsspænding:	22 - 26 V
Udgangseffekt:	10 W ved en belastning på 4 ohm
Indgangsspænding:	0.7 V / 5 V maks. (alt efter kontaktstillingen S på bagsiden)
Indgangsimpedans:	47 kOhm
Frekvensområde:	45-20.000 Hz
Strømforbrug:	0,77 A
Tilslutning:	7-polet klemrække, aftagelig
Reguleringspænding:	0 - 10 V DC
Dimensioner:	L x B x D 63 x 54 x 55 mm DIN-skinnehus med 3 delenheder

GIRA

Montering og tilslutning

Slutforstærkeren monteres på en profilskinne.
Tilslut slutforstærkeren i henhold til tabellen:

Klemme	
1 "+24 V DC"	Driftsspænding: + 24 V
2 "COM"	Driftsspænding: Stel (GND)
3 "+ Speaker"	Højttaler: +
4 "- Speaker"	Højttaler: -
5 "+ Audio input"	+ Signal
6 "COM"	Signal eller reguleringsindgang: Stel (GND)
7 "+ Control input"	+ Reguleringsindgang 0 - 10 V
S	Kontakt til forstærker- indstilling 0,7 V / 5 V

**Kontakt til forstærkerindstilling**

Ved tilslutning af slutforstærkeren til den 4-dobbelte audioaktuator skal kontakten stå på 5 V.

Garanti

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

